

LED-LICHT + WLAN-REPEATER

- Kabellose Erweiterung des WLAN-Netzes
- Keine Steckdose nötig
- Steuerung des Lichts und der WLAN-Konfiguration via App

Es werde WLAN!

Erhöhe die Reichweite Deines WLANs per LED Lampe. Die smarte Antwort auf Empfangsprobleme ohne eine Steckdose zu besetzen. Das WLAN bleibt eingeschaltet, auch wenn das Licht per App ausgeschaltet wurde. Natürlich ist es möglich, den WLAN Verstärker per Lichtschalter auszuschalten – effizient. Via kostenloser App das Licht beliebig dimmen, ein- und ausschalten und das WLAN konfigurieren.

Technische Daten

Modellnummer:	A01-A60EAE27 / B22
Lampensockel:	E27 / B22
LED-Leistung:	6 Watt
Lichtstrom:	470 Lumen (matt), 550 Lumen (clear)
Strahlwinkel:	225 Grad
Farbtemperatur:	3000 Kelvin - Warmweiß
Farbwiedergabeindex:	80
Dimmbar:	Ja, per App, nicht über externe Dimmer
Energieversorgung:	100-240V Wechselspannung, 50/60Hz
Energieverbrauch:	7,5 Watt (durchschnittlich) 9 Watt (Maximum, LED-Licht + WLAN)
Einsatztemperatur:	-20°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit:	Maximal 95%, nicht geeignet für Umgebungen mit Spritz- oder Tauwasser
Gehäusefarbe:	Neutralweiß
Maße:	Höhe 120 mm, Durchmesser 60 mm
Gewicht:	rund 290 g
WLAN-Standard:	IEEE 802.11 b/g/n im 2,4 GHz-Band mit bis zu 300 MBit/s
WLAN-Sicherheit:	64/128 Bit WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
WLAN-Verschlüsselung:	WEP64/WEP128, TKIP, AES
WLAN-Sendeleistung:	IEEE 802.11b: +20 dBm (max.), IEEE 802.11g: +18 dBm (max.), IEEE 802.11n: +15 dBm (max.)

