

Joyful Listening



Classic Stereo Mini

Das charmante kompakte Stereo-System

Top 5 Funktionen

- Echtes Stereo mit 2 x 20-W-Lautsprechern & 4-Zoll-Tieftönern-DAB+ & FM Radio
- DAB+ und FM-Radio
- CD-Player
- Kopfhörerausgang

Farboptionen:

Baumwollweiß/Eiche
Art. 254591
EAN: 759454301859

Kaffeebraun/Walnuss
Art. 254592
EAN: 759454301866

Was ist in der Box?

- 2 passive Lautsprecher
- 2 Frontgitterabdeckungen
- Empfängereinheit
- 2 Lautsprecherkabel
- Netzteil (Netzstecker, EU/UK-Stecker)
- Fernbedienung inkl. Batterien (2x AA)
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise
- Produktfeedbackkarte



CD Player	DAB+ Radio	Bluetooth 5.3	FM Radio
			
USB Wiedergabe	AUX Ein	Kopfhörerausgang	40 DAB+ & 40 FM Voreinstellungen
			
5x Audio EQ modes	Fernbedienung	Wecker 2x	Sleep Timer
			

Classic Stereo Mini

Deine leistungsstarke, günstige Mikro-HiFi-Anlage von Pure.



Erlebe zeitlosen Stereoklang mit Classic Stereo Mini. Zu einem erschwinglichen Preis bietet dieses funktionsreiche Mikro-Stereosystem ein umfassendes Klangerlebnis, einschließlich eines CD-Players. Intuitive Tasten, eine Fernbedienung und ein lebhaftes TFT-Farbdisplay sorgen für eine einfache Bedienung, während das stilvolle Holzdesign deinem Audioerlebnis Eleganz verleiht.

Technische Daten

Quellen	CD, DAB+, FM, Bluetooth, Aux, USB
Farboptionen	Kaffeebraun/Walnuss und Baumwollweiß/Eiche
Radio Auto-Scan	Ja
Schlaf-Timer	Ja
Wecker	Ja
Snooze	Ja
Display Größe	2,4"
Display Typ	Farb TFT
Dimmbares Display	Ja
Steuerung	Am Gerät, Fernbedienung
Radio-Typen	DAB, FM
Abgedeckte Frequenzbänder (DAB+)	174-240MHz
Abgedeckte Frequenzen (FM)	87,5-108MHz
Anzahl der Voreinstellungen pro Radiotyp	40 DAB+ 40FM
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Eingangsanschlüsse	Power, AUX, USB-A
Ausgangsanschlüsse	Kopfhörer (3,5 mm Stereo), Lautsprecheranschlüsse
CD-Spieler	Ja
Antenne/Typ	Teleskopantenne (FM & DAB)
Antenne am Modul (WIFI & BT)	Antenne auf PCB (BT)
Bestehende Zulassungen	CE, UKCA
Betriebsart	Stromnetz
Eingangsspannung/Strom	100-240V~ 50/60Hz
Inklusive Batterien	Für Fernbedienung (2 x AAA)
Kanäle	Stereo
Lautsprecher-Spezifikation	1x 1"-Weichkalotten-Hochtöner, 1x 4"-Tieftöner
Audio-Ausgangsleistung	2 x 20 = 40 W (Spitze)
Akustische Einrichtung / Systemdetails	2-weg System
Länge des Lautsprecherkabels	1,5 m (jedes Kabel)

Abmessungen und Gewicht

Verstärker/Radio Höhe	108 mm
Verstärker/Radio Länge	235 mm
Verstärker/Radio Breite	210 mm
Höhe des Lautsprechers	222 mm
Länge des Lautsprechers	207 mm
Breite des Lautsprechers	150 mm
Gewicht Verstärker/Funkgerät	2 kg
Gewicht der Lautsprecher	2,4 kg per speaker
Kombiniertes Gewicht (kg) Verstärker x 1, Lautsprecher x 2	6,74 kg
Verpackungshöhe	279 mm
Verpackungslänge	280 mm
Verpackungsbreite	634 mm
Verpackungsgewicht	79 kg
Gewicht des Masterkarton (MC) (kg)	8,53 kg
Masterkarton (MC) Menge (Stück)	1